



A,B側

①	RJ45	3R104-1110-P10AM	3M
②	電線	UNI-FLEX-IE5e II (TypeS) AWG22 × 4C	日合通信

A,B側コネクタ

※型式: \*IE5E-RJ-RJ-\*\*\*  
 \*印: S=空色、B=青色、P=桃色、Y=黄色、W=白色、O=橙色、LG=ライトグレー、G=緑色  
 例) YIE5E-RJ-RJ-010(黄色 1mタイプ)



図面番号	HC000241	
品名	イーサネット ケーブルassy	
図番	*IE5E-RJ-RJ-***	2017 5/11
日合通信電線株式会社		



①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e II (TypeS) AWG22 × 4C	NICHIGOH
③	RJ45コネクタ	3R104-1110-P10AM	3M



A側コネクタ





B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色、W=白色、Y=黄色のご指定をお願いします。



- 例) SIE5E-RJ-MM-010...固定用、空色1m
- WIE5E-RJ-MM-010...固定用、白色1m
- YIE5E-RJ-MM-010...固定用、黄色1m

図面番号	HC00072A	
品名	固定用イーサネットケーブルAssy	
図番	IE5E-RJ-MM-***	2016 11/15
<b>日合通信電線株式会社</b>		



A側コネクタ

①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e II (TypeS) AWG22 × 4C	NICHIGOH
③	RJ45コネクタ	3R104-1110-P10AM	3M




B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色、W=白色、Y=黄色のご指定をお願いします。

- 例) SIE5E-RJ-MF-010・・・固定用、空色1m  
 WIE5E-RJ-MF-010・・・固定用、白色1m  
 YIE5E-RJ-MF-010・・・固定用、黄色1m

図面 番号	HC00073A	
品名	固定用イーサーネットケーブルAssy	
図番	IE5E-RJ-MF-***	2016 11/15
<b>日合通信電線株式会社</b>		



①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e II (TypeS) AWG22 × 4C	NICHIGOH

- 1 ————— 黄 ————— 1
- 2 ————— 白 ————— 2
- 3 ————— 橙 ————— 3
- 4 ————— 青 ————— 4



A側コネクタ




B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色，W=白色，Y=黄色のご指定をお願いします。

- 例) SIE5E-MM-MM-010...固定用、空色1m
- WIE5E-MM-MM-010...固定用、白色1m
- YIE5E-MM-MM-010...固定用、黄色1m

図面 番号	HC00074A	
品名	固定用イーサネットケーブルAssy	
図番	IE5E-MM-MM-***	2016 11/15
<b>日合通信電線株式会社</b>		



①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e II (TypeS) AWG22 × 4C	NICHIGOH
③	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Phoenix Contact



A側コネクタ

1	黄	1
2	白	2
3	橙	3
4	青	4



B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。

※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。


※シース色：S=空色，W=白色，Y=黄色のご指定をお願いします。

例) SIE5E-MM-MF-010...固定用、空色1m

WIE5E-MM-MF-010...固定用、白色1m

YIE5E-MM-MF-010...固定用、黄色1m

図面 番号	HC00075A	
品名	固定用イーサネットケーブルAssy	
図番	IE5E-MM-MF-***	2016 11/15
<b>日合通信電線株式会社</b>		



※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。

※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。



※シース色：S=空色，W=白色，Y=黄色のご指定をお願いします。

例) SIE5E-MF-MF-010...固定用、空色1m


WIE5E-MF-MF-010...固定用、白色1m

YIE5E-MF-MF-010...固定用、黄色1m


図面 番号	HC00076A	
品名	固定用イーサネットケーブルAssy	
図番	IE5E-MF-MF-***	2016 11/15
<b>日合通信電線株式会社</b>		



①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e TypeR AWG22 × 4C	NICHIGOH
③	RJ45コネクタ	3R104-1110-P10AM	3M



A側コネクタ





B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色、B=黒色 のご指定をお願いします。

- 例) SZIE5E-RJ-MM-010・・・可動用、空色1m  
 YZIE5E-RJ-MM-010・・・可動用、黄色1m  
 BZIE5E-RJ-MM-010・・・可動用、黒色1m



図面番号	HC00079A	
品名	可動用イーサーネットケーブルAssy	
図番	ZIE5E-RJ-MM-***	2020 12/14
<b>日合通信電線株式会社</b>		





A側コネクタ

①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e TypeR AWG22×4C	NICHIGOH
③	RJ45コネクタ	3R104-1110-P10AM	3M




B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色，B=黒色のご指定をお願いします。

- 例) SZIE5E-RJ-MF-010...可動用、空色1m  
 YZIE5E-RJ-MF-010...可動用、黄色1m  
 BZIE5E-RJ-MF-010...可動用、黒色1m

図面番号	HC00080A	
品名	可動用イーサネットケーブルAssy	
図番	ZIE5E-RJ-MF-***	2020 12/14
日合通信電線株式会社		





①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e_29020 TypeR AWG22 × 4C	NICHIGOH

- 1 ————— 黄 ————— 1
- 2 ————— 白 ————— 2
- 3 ————— 橙 ————— 3
- 4 ————— 青 ————— 4



A側コネクタ




B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。  
 ※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。  
 ※シース色：S=空色，B=黒色 のご指定をお願いします。

- 例) SZIE5E-MM-MM-010...可動用、空色1m  
 YZIE5E-MM-MM-010...可動用、黄色1m  
 BZIE5E-MM-MM-010...可動用、黒色1m

図面 番号	HC00081A	
品名	可動用イーサネットケーブルAssy	
図番	ZIE5E-MM-MM-***	2020 12/14

日合通信電線株式会社



A側コネクタ



B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。

※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。


※シース色：S=空色、B=黒色のご指定をお願いします。

例) SZIE5E-MM-MF-010・・・可動用、空色1m

YZIE5E-MM-MF-010・・・可動用、黄色1m

BZIE5E-MM-MF-010・・・可動用、黒色1m

図面 番号	HC00082A	
品名	可動用イーサネットケーブルAssy	
図番	ZIE5E-MM-MF-***	2020
		12/14
日合通信電線株式会社		



①	M12コネクタ Dコーディング	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Phoenix Contact
②	電線	UNI-FLEX-IE5e_29020 TypeR AWG22 × 4C	NICHIGOH

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 黄 | 1 |
| 2 | 白 | 2 |
| 3 | 橙 | 3 |
| 4 | 青 | 4 |



A側コネクタ



B側コネクタ

※現場にて、M12コネクタ同士を嵌合させる場合の推奨トルクは0.4Nmとなります。

※現場にて、継ぎ足して使用する場合、5個以内での使用をお願いします。

※シース色：S=空色、B=黒色のご指定をお願いします。

例) SZIE5E-MF-MF-010...可動用、空色1m

YZIE5E-MF-MF-010...可動用、黄色1m

BZIE5E-MF-MF-010...可動用、黒色1m

図面 番号	HC00083A	
品名	可動用イーサネットケーブルAssy	
図番	ZIE5E-MF-MF-***	2020 12/14
日合通信電線株式会社		